

# Handhabung Single-Wire Crimp Set Instruction for Single-Wire Crimp Set

Typ 1381A0  
Type 1381A0



# 1. Handhabung Crimp-Set Typ 1381A0

## 1.1 Crimpzange Typ 1381A1.




## 1.2 Crimpzange in geöffnetem Zustand bringen. Danach Sicherungsbügel demontieren.



Nur bei Erst-inbetriebnahme oder Umbau des Crimpeinsatzes vorzunehmen!

## 1.3 Crimpeinsatz montieren.




Crimpeinsatz wird beschädigt, wenn Zange während der Montage betätigt wird!

## 1.4 Crimpeinsatz einsetzen und drücken, dann 90° (im Uhrzeigersinn) drehen.



## 1.5 Sicherungsbügel wieder montieren.



Jetzt kann Crimpzange betätigt werden!

- 1.6 Crimptiefe auf Pos. 5 einstellen. Dazu Sicherungsbügel demontieren, Einstellrad ziehen und drehen, anschliessend Sicherungsbügel wieder montieren.



Nur bei Erstinbetriebnahme!

2. Crimpkontakt für Single-Wire Kabel befestigen.

- 2.1 Single-Wire Kabel abisolieren. Abisolierzange "Erem" Typ 1381A3 verwenden.



- 2.2 Ca. 1 mm abisolieren. Crimpstift Art. Nr. 3.412.153 aufstecken.



- 2.3 Kabel mit aufgestecktem Stift in den Einsatz der Crimpzange stecken. Zange betätigen und Crimpvorgang durchführen.



- 2.4 Anschliessend Crimpkontakt prüfen.



# 1. Instruction for Crimp Set Type 1381A0

## 1.1 Crimp tool Type 1381A1.




## 1.2 Ensure crimp tool is fully open. Then remove locking pin.




Only required for first assembly or new crimp insert!

## 1.3 Install crimp insert.



Insert is damaged if crimp tool is activated during this procedure!

## 1.4 Push down crimp insert and rotate clockwise 90°.




## 1.5 Install locking pin.



Crimp tool can now be used!

1.6 Set crimp distance to position 5. First remove locking pin to turn wheel.



Only required for first use!

2. Attaching crimped contact.

2.1 Strip single-wire insulation. Use cable sheath stripper "Erem" Type 1381A3.



2.2 Strip approx. 1 mm of cable insulation. Position crimp-pin Art. No. 3.412.153.



2.3 Insert cable with pin into insert of crimp tool. Crimp the pin.



2.4 Check crimped pin is securely fixed.



